SmaPri Driver 開発者マニュアル
プリンタステータスコード

株式会社サトー

Rev.20221003

目次

目次.....2

第 7 章 プリンタステータスコード.....3

7-1.プリンタステータスコード.....4

■PT208e/m/j、PT408e/PT412e.....4

■PW4NX、PW208NX、FX3-LX、L'esprit（レスプリ）、EtVie（エヴィ）、海外プリンタ 5

■スキャントロニクス、SATOC、バートロニクス、海外プリンタ.....7

■SCeaTa(シータ) CT4-LX、L'esprit(レスプリ) HC4-LX.....9

第 7 章

プリンタステータスコード

7-1 プリンタステータスコード

SmaPri Driver のレスポンスに含まれる、プリンタの状態を示すステータスコードの一覧です

■PT208e/m/j、PT408e/PT412e

16 進	内容	送信可
30	オフライン状態(エラーなし)	×
31	オフライン状態(バッテリーニアエンド)	×
32	オフライン状態(バッファーニアフル)	×
33	オフライン状態(バッテリーニアエンド&バッファニアフル)	×
41	オンライン状態 受信待ち(エラーなし)	○
42	オンライン状態 受信待ち(バッテリーニアエンド)	○
43	オンライン状態 受信待ち(バッファニアフル)	×
44	オンライン状態 受信待ち(バッテリーニアエンド&バッファニアフル)	×
47	オンライン状態 印字中(エラーなし)	○*
48	オンライン状態 印字中(バッテリーニアエンド)	○*
49	オンライン状態 印字中(バッファーニアフル)	×
4A	オンライン状態 印字中(バッテリーニアエンド&バッファニアフル)	×
4D	オンライン状態 待機中(エラーなし)	×
4E	オンライン状態 待機中(バッテリーニアエンド)	×
4F	オンライン状態 待機中(バッファーニアフル)	×
50	オンライン状態 待機中(バッテリーニアエンド&バッファニアフル)	×
53	オンライン状態 解析・編集中(エラーなし)	○*
54	オンライン状態 解析・編集中(バッテリーニアエンド)	○*
55	オンライン状態 解析・編集中(バッファーニアフル)	×
56	オンライン状態 解析・編集中(バッテリーニアエンド＆バッファニアフル)	×
61	エラー検出(バッファーフル)	×
63	エラー検出(ペーパーエンド)	×
64	エラー検出(バッテリーエラー)	×
66	エラー検出(センサエラー)	×
67	エラー検出(ヘッドエラー)	×
68	エラー検出(カバーオープン)	×
6B	エラー検出(その他のエラー)	×

送信可：SmaPri Driver がプリンタに印字データを送信するステータス（○*：マルチアイテム送信 ON の場合に送信）

■PW4NX、PW208NX、FX3-LX、L'esprit（レスプリ）、EtVie（エヴィ）、海外プリンタ

lapin	PW4NX
Petit lapin	PW208NX/PW208mNX、PW208/PW208m
FLEQV	FX3-LX Plus、FX3-LX
L'espritV-ex シリーズ	T408v-ex/R408v-ex、T412v-ex/R412v-ex
L'espritV シリーズ	T408v/R408v、T412v/R412v
EtVie シリーズ	EV208R/EV212R
海外プリンタ	MB208i、MB408i/MB412i、CG208/CG212、CG408/CG412

16 進	内容	送信可
30	オフライン状態(エラーなし)	×
31	オフライン状態(リボンニアエンド)	×
32	オフライン状態(バッファニアフル)	×
33	オフライン状態(リボンニアエンド&バッテリーニアフル)	×
34	オフライン状態(印字停止中)	×
35	オフライン状態(バッテリーニアエンド)	×
36	オフライン状態(バッテリーニアエンド&リボンニアエンド)	×
37	オフライン状態(バッテリーニアエンド&バッファニアフル)	×
38	オフライン状態(バッテリーニアエンド&リボンニアエンド＆バッファニアフル)	×
41	オンライン状態 受信待ち(エラーなし)	○
42	オンライン状態 受信待ち(リボンニアエンド)	○
43	オンライン状態 受信待ち(バッファニアフル)	×
44	オンライン状態 受信待ち(リボンニアエンド&バッファニアフル)	×
45	オンライン状態 受信待ち(印字停止中)	×
21	オンライン状態 受信待ち(バッテリーニアエンド)	○
22	オンライン状態 受信待ち(バッテリーニアエンド＆リボンニアエンド)	○
23	オンライン状態 受信待ち(バッテリーニアエンド&バッファニアフル)	×
24	オンライン状態 受信待ち(バッテリーニアエンド&リボンニアエンド＆バッファニアフル)	×
47	オンライン状態 印字中 (エラーなし)	○*
48	オンライン状態 印字中(リボンニアエンド)	○*
49	オンライン状態 印字中(バッファニアフル)	×
4A	オンライン状態 印字中(リボンニアエンド&バッファニアフル)	×
4B	オンライン状態 印字中(印字停止中)	×
25	オンライン状態 印字中(バッテリーニアエンド)	○*
26	オンライン状態 印字中(バッテリーニアエンド＆リボンニアエンド)	○*
27	オンライン状態 印字中(バッテリーニアエンド&バッファニアフル)	×
28	オンライン状態 印字中(バッテリーニアエンド&リボンニアエンド＆バッファニアフル)	×
4D	オンライン状態 待機中 ハクリ・カット待ち(エラーなし)	×

4E	オンライン状態 待機中 ハクリ・カット待ち(リボンニアエンド)	×
4F	オンライン状態 待機中 ハクリ・カット待ち(バッファニアフル)	×
50	オンライン状態 待機中 ハクリ・カット待ち(リボンニアエンド&バッファニアフル)	×
51	オンライン状態 待機中 ハクリ・カット待ち(印字停止中)	×
29	オンライン状態 待機中 ハクリ・カット待ち(バッテリーニアエンド)	×
2A	オンライン状態 待機中 ハクリ・カット待ち(バッテリーニアエンド＆リボンニアエンド)	×
2B	オンライン状態 待機中 ハクリ・カット待ち(バッテリーニアエンド&バッファニアフル)	×
2C	オンライン状態 待機中 ハクリ・カット待ち(バッテリーニアエンド&リボンニアエンド＆バッファニアフル)	×
53	オンライン状態 解析・編集中(エラーなし)	○*
54	オンライン状態 解析・編集中(リボンニアエンド)	○*
55	オンライン状態 解析・編集中(バッファニアフル)	×
56	オンライン状態 解析・編集中(リボンニアエンド&バッファニアフル)	×
57	オンライン状態 解析・編集中(印字停止中)	×
2D	オンライン状態 解析・編集中(バッテリーニアエンド)	○*
2E	オンライン状態 解析・編集中(バッテリーニアエンド＆リボンニアエンド)	○*
2F	オンライン状態 解析・編集中(バッテリーニアエンド&バッファニアフル)	×
40	オンライン状態 解析･編集中(バッテリーニアエンド&リボンニアエンド＆バッファニアフル)	×
61	エラー検出(バッファオーバー)	×
62	エラー検出(ヘッドオープン)	×
63	エラー検出(ペーパーエンド)	×
64	エラー検出(リボンエンド)	×
65	エラー検出(メディアエラー)	×
66	エラー検出(センサエラー)	×
67	エラー検出(ヘッドエラー)	×
69	エラー検出(カードエラー)	×
6A	エラー検出(カッタエラー)	×
6B	エラー検出(その他のエラー)	×
6F	エラー検出(IC タグエラー)	×
71	エラー検出(バッテリエラー)	×

送信可：SmaPri Driver がプリンタに印字データを送信するステータス（○*：マルチアイテム送信 ON の場合に送信）

■スキャントロニクス、SATOC、バートロニクス、海外プリンタ

CL4NX-J Plus シリーズ	CL4NX-J 08 Plus/CL4NX-J 12 Plus/CL4NX-J 24 Plus
CL6NX-J Plus シリーズ	CL6NX-J 08 Plus/CL6NX-J 12 Plus
CL4NX-J シリーズ	CL4NX-J 08/CL4NX-J 12/CL4NX-J 24
CL6NX-J シリーズ	CL6NX-J 08/CL6NX-J 12
SG400R-ex シリーズ	SG408R-ex/SG412R-ex/ SG424R-ex
SG600R シリーズ	SG608R/SG612R
HA200R シリーズ	HA212R/HA224R
SATOC	ST308R/ST312R
バートロニクス	RT308R
海外プリンタ	CL4NX Plus、CL6NX Plus、CL4NX、CL6NX、TG308/TG312、DR308e

16 進	内容	送信可
30	オフライン状態(エラーなし)	×
31	オフライン状態(リボン/ラベルニアエンド)	×
32	オフライン状態(バッファニアフル)	×
33	オフライン状態(リボン/ラベルニアエンド&バッファニアフル)	×
41	オンライン状態 受信待ち(エラーなし)	○
42	オンライン状態 受信待ち(リボン/ラベルニアエンド)	○
43	オンライン状態 受信待ち(バッファニアフル)	×
44	オンライン状態 受信待ち(リボン/ラベルニアエンド&バッファニアフル)	×
47	オンライン状態 印字中 (エラーなし)	○*
48	オンライン状態 印字中(リボン/ラベルニアエンド)	○*
49	オンライン状態 印字中(バッファニアフル)	×
4A	オンライン状態 印字中(リボン/ラベルニアエンド&バッファニアフル)	×
4D	オンライン状態 待機中 ハクリ・カット待ち(エラーなし)	×
4E	オンライン状態 待機中 ハクリ・カット待ち(リボン/ラベルニアエンド)	×
4F	オンライン状態 待機中 ハクリ・カット待ち(バッファニアフル)	×
50	オンライン状態 待機中 ハクリ・カット待ち(リボン/ラベルニアエンド&バッファニアフル)	×
53	オンライン状態 解析・編集中(エラーなし)	○*
54	オンライン状態 解析・編集中(リボン/ラベルニアエンド)	○*
55	オンライン状態 解析・編集中(バッファニアフル)	×
56	オンライン状態 解析・編集中(リボン/ラベルニアエンド&バッファニアフル)	×
61	エラー検出(バッファオーバー)	×
62	エラー検出(ヘッドオープン)	×
63	エラー検出(ペーパーエンド)	×
64	エラー検出(リボンエンド)	×

65	エラー検出(メディアエラー) ＊1	×
66	エラー検出(センサエラー)	×
67	エラー検出(ヘッドエラー)	×
68	エラー検出(カッタオープンエラー、リボンコアノンロックエラー) ＊2	×
69	エラー検出(カードエラー) ＊1	×
6A	エラー検出(カッタエラー)	×
6B	エラー検出(その他のエラー)	×
6C	エラー検出(カッタセンサエラー) ＊3	×
6D	エラー検出(スタッカフル、リワインダフル) ＊3	×
6F	エラー検出(RFID タグエラー) ＊1	×
70	エラー検出(RFID プロテクトエラー) ＊1	×

＊1 CL4NX-J Plus シリーズ、CL6NX-J Plus シリーズ、CL4NX-J シリーズ、CL6NX-J シリーズ、CL4NX Plus、CL6NX Plus、CL4NX、CL6NX、SG400R-ex シリーズ、SG600R シリーズのみ

＊2 CL4NX-J Plus シリーズ、CL6NX-J Plus シリーズ、CL4NX-J シリーズ、CL6NX-J シリーズ、CL4NX Plus、CL6NX Plus、CL4NX、CL6NX、SG400R-ex シリーズのみ

＊3 ST308R/ST312R、TG308/TG312 のみ

送信可：SmaPri Driver がプリンタに印字データを送信するステータス（○*：マルチアイテム送信 ON の場合に送信）

■SCeaTa(シータ) CT4-LX、L'esprit(レスプリ) HC4-LX

16 進	内容	送信可
30	オフライン状態(エラーなし)	×
31	オフライン状態(リボンニアエンド)	×
32	オフライン状態(バッファニアフル)	×
33	オフライン状態(リボンニアエンド&バッファニアフル)	×
34	オフライン状態(印字停止中)	×
41	オンライン状態 受信待ち(エラーなし)	○
42	オンライン状態 受信待ち(リボンニアエンド)	○
43	オンライン状態 受信待ち(バッファニアフル)	×
44	オンライン状態 受信待ち(リボンニアエンド&バッファニアフル)	×
45	オンライン状態 受信待ち(印字停止中)	×
47	オンライン状態 印字中(エラーなし)	○*
48	オンライン状態 印字中(リボンニアエンド)	○*
49	オンライン状態 印字中(バッファニアフル)	×
4A	オンライン状態 印字中(リボンニアエンド&バッファニアフル)	×
4B	オンライン状態 印字中(印字停止中)	×
4D	オンライン状態 待機中 ハクリ・カット待ち(エラーなし)	×
4E	オンライン状態 待機中 ハクリ・カット待ち(リボンニアエンド)	×
4F	オンライン状態 待機中 ハクリ・カット待ち(バッファニアフル)	×
50	オンライン状態 待機中 ハクリ・カット待ち(リボンニアエンド&バッファニアフル)	×
51	オンライン状態 待機中 ハクリ・カット待ち(印字停止中)	×
53	オンライン状態 解析・編集中(エラーなし)	○*
54	オンライン状態 解析・編集中(リボンニアエンド)	○*
55	オンライン状態 解析・編集中(バッファニアフル)	×
56	オンライン状態 解析・編集中(リボンニアエンド&バッファニアフル)	×
57	オンライン状態 解析・編集中(印字停止中)	×
62	エラー検出(ヘッドオープン)	×
63	エラー検出(ペーパーエンド)	×
64	エラー検出(リボンエンド)	×
65	エラー検出(メディアエラー（印字飛びエラー）)	×
66	エラー検出(センサエラー/用紙詰まりエラー)	×
67	エラー検出(ヘッドエラー)	×
69	エラー検出(カードエラー)	×
6A	エラー検出(カッタエラー)	×
6B	エラー検出(その他のエラー（RFID システムエラー）)	×
6F	エラー検出(RFID タグエラー) ＊1	×

70	エラー検出(RFID プロテクトエラー) ＊1	×
71	エラー検出(バッテリエラー)	×

＊1　CT4-LX のみ

送信可：SmaPri Driver がプリンタに印字データを送信するステータス（○*：マルチアイテム送信 ON の場合に送信）